

## Radiolader RC 4/36-DAB 230V



### Anwendungen

- Aufladen aller Arten von Hilti Li-Ionen-Akkus im Spannungsbereich 12-36 V
- Bluetooth® Verbindung mit NFC
- Verbindungsmöglichkeiten per Bluetooth®, 3.5-mm-AUX-Eingang und 5V/2,1A-USB-Ladeanschluss
- Empfang von AM-, FM- und DAB-Sendern

### Vorteile

- Aufladen aller Arten von Hilti Li-Ionen-Akkus im Spannungsbereich 12-36 V
- Inklusive Hilti Geräteservice
- Bluetooth® Verbindung mit NFC für einfache Musikwiedergabe von allen relevanten Geräten
- 2 leistungsstarke Zwei-Wege-Lautsprecher mit je 20 W für perfekten Klang
- Thermoplast-Stoßfänger zum Schutz des Geräts
- Metallgitter mit Hilti Logo zum Schutz der Lautsprecher
- Kabelhalter für schnelles und einfaches Aufwickeln des Kabels
- Kann mit allen Hilti Li-Ionen-Akkus von 14.4 bis 36 V oder per Netzanschluss betrieben werden

### Technische Daten

<b>Anwendungstemperatur - Bereich</b>	-10°C / +40 °C
<b>Audio Equalizer</b>	Ja
<b>Auxiliary-Klinkenbuchse (AUX)</b>	Ja
<b>Bluetooth</b>	Ja
<b>DAB+</b>	Ja
<b>Abmessungen</b>	289 x 296 x 350 mm
<b>Near Field Communication (NFC)</b>	Ja
<b>Betriebszeit</b>	~ 16 h mit B22/5.2Ah
<b>Radio Data System (RDS)</b>	Ja
<b>Kabellänge</b>	1.7m
<b>Laden via USB</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	6.85 kg



Bestellbezeichnung	Packungsinhalt	Warengruppe	Verpackt zu	Artikelnummer
RC 4/36-DAB 230V	1x Radiolader RC 4/36-DAB 230 V		1 Stk	2144801